MIXER COMPATTO 4 CANALI DSP BT

MIXER COMPATTO 4 CANALI CON MULTIEFFETTO DSP E CONNETTIVITA' BLUETOOTH

Reference: ZZMXBTE4

Straordinaria affidabilità e dotazione completa in un prodotto dall’uso intuitivo.

interfaccia audio integrata, DSP, connessioni USB e bluetooth

Lettore MP3, equalizzatore sul singolo canale.

Ci sono anche le alette laterali nere se non ti piace il nostro verde

Caratteristiche:

2 ingressi mic + 1 stereo Line
Interfaccia USB audio integrata
(Permette la connessione a PC
in registrazione e in riproduzione)
Connettività Bluetooth
Alimentazione phantom +48V
Equalizzatore british a 3 bande su ogni canale
Unità multieffetto DSP integrata con 16 effetti
Indicatore di livello master a 5 LED
Uscita cuffie
Uscita control
Send/Return

Ingressi	Microfonico	Line
Risposta in Frequenza	20 - 20000Hz	20 - 20000Hz
Gamma di Gain	+10 / +60dB	+10 / +40dB
Max livello di ingresso	12dBu @ 10dB Gain	30dBu
impedenza	26KΩ	20KΩ
Equalizzatore	80Hz +/-15dB; 2.5KHz +/-15dB; 12KHz +/-15dB	80Hz +/-15dB; 2.5KHz +/-15dB; 12KHz +/-15dB
Uscita Main	Jack 6.35mm 240Ω	
Frequenza di campionamento	40KHz	
Alimentazione	230V 50/60Hz	
Dimensioni	182 x 190 x 56mm	

Il mixer ha una unità DSP integrata con 16 effetti di riverbero di seguito le lunghezze:

01 - 12.3ms

02 - 24.6ms

03 - 36.9ms

04 - 49.2ms

05 - 61.4ms

06 - 73.7ms

07 - 86.0ms

08 - 98.3ms

09 - 110.6ms

10 - 122.9ms

11 - 135.2ms

12 - 147.5ms

13 - 159.7ms

14 - 172.0ms

15 - 184.3ms

16 - 196.6ms